



Principales

Gamme	Masterpact
Nom de l'appareil	CE
Fonction produit	Contact auxiliaire
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MTZ1 disjoncteur Masterpact MTZ2 disjoncteur Masterpact MTZ3 disjoncteur
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Mancœuvre des contacts auxiliaires	Position connectée
Mode d'installation	Extraire
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	0,25 catégorie AC-12 dans 690 V CA 50/60 Hz 8 A catégorie AC-12 dans 240 V CA 50/60 Hz 8 A catégorie AC-12 dans 380 V CA 50/60 Hz 8 A catégorie AC-12 dans 480 V CA 50/60 Hz 0,8 A catégorie DC-12 dans 125 V CC 2,5 A catégorie DC-12 dans 24/48 V CC 0,3 A catégorie DC-12 dans 150 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V