

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Empty Battery Cabinet, 1100mm wide

GVEBC11

Oversikt

Presentasjon	Empty battery cabinet for use with third party batteries. Battery breaker kit is required (sold separately).
Leveringstid	Usually Ships within 2 Weeks

Teknisk informasjon

Batteritype	VRLA
Tilgjengelig Utstyr	Installation guide

Batteri og levetid

Number Of Battery Filled Slots	0
Montering Av Enhet	Enclosed battery cabinet
Batterikraft I Vah	0 VAh

Fysisk

Høyde	197 cm
Bredde	110 cm
Dybde	85 cm
Vekt	230 kg

Miljømessig

Omgivelsestemperatur Drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	210 cm
Pakke 1 Bredde	97 cm
Pakke 1 Vekt	133 cm
Package 1 Weight	250 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater



Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Reach-Regelverk

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

I samsvar

[EU RoHS-erklæring](#)

Kinas Rohs-Forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)