

# Folha de dados do produto

Especificações



## Everlux Ferro até 36W bateria paralelo

OVA43103E

⚠ Descontinuado a partir de: 01/11/2020

⚠ Descontinuado

### Principal

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alcance                               | Evx                                                                |
| Design                                | Evx Ferro                                                          |
| Tipo De Produto Ou Componente         | Kit de conversão                                                   |
| Função                                | Norma                                                              |
| Informações Adicionais Do Dispositivo | Pode ser inibido com o modo de espera mediante telecomandos Teleur |

### Complementar

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal | 230 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Potência Nominal Em Va                          | 5 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capacidade Da Bateria                           | 4 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) lado a lado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tempo De Carregamento                           | 24 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fluxo Luminoso De Emergência                    | 17% do fluxo nominal durante 2 h 30 24 W G5 fluorescente FHO T5<br>20% do fluxo nominal durante 1 h 30 28 W G5 fluorescente FHE T5<br>23%do fluxo nominal durante 1 h 35 W G5 fluorescente FHE T5<br>25% do fluxo nominal durante 2 h 21 W G5 fluorescente FHE T5<br>25% do fluxo nominal durante 2 h 30 14 W G5 fluorescente FHE T5<br>10% de fluxo nominal durante 1 h 30 32 W Gx24q<br>12% de fluxo nominal durante 1 h 30 32 W G10q<br>13% de fluxo nominal durante 2 h 18 W 2G11<br>13% de fluxo nominal durante 2 h 22 W G10q<br>14% do fluxo nominal durante 1 h 30 36 W 2G10<br>15% do fluxo nominal durante 1 h 28 W GR10q<br>15% do fluxo nominal durante 1 h 30 26 W G24q<br>16% do fluxo nominal durante 1 h 36 W 2G11<br>17% do fluxo nominal durante 2 h 11 W 2G7<br>17% do fluxo nominal durante 2 h 18 W G13<br>17% do fluxo nominal durante 2 h 18 W G24q<br>18% do fluxo nominal durante 1 h 36 W G13<br>20% do fluxo nominal durante 1 h 2 x 18 W G13<br>20% do fluxo nominal durante 3 h 10 W G24q<br>21%do fluxo nominal durante 2 h 13 W G24q<br>21% do fluxo nominal durante 3 h 9 W 2G7<br>22% do fluxo nominal durante 3 h 7 W 2G7<br>23% do fluxo nominal durante 1 h 30 16 W GR10q<br>24% do fluxo nominal durante 3 h 5 W 2G7<br>25% do fluxo nominal durante 2 h 10 W GR10q<br>25% do fluxo nominal durante 2 h 13 W G5<br>25% do fluxo nominal durante 3 h 8 W G5<br>26% do fluxo nominal durante 3 h 4 W G5<br>30% do fluxo nominal durante 3 h 6 W G5<br>32% do fluxo nominal durante 1 h 2 x 8 W G5 |
| Tipo De Lâmpada                                 | LED indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo De Balastro                                | Balastro electromagético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Classe De Isolamento Eléctrico                  | Classe II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Ligações - Terminais    | Terminais de parafuso             |
| Distância Entre Centros | Circuito 140 mm                   |
| Altura                  | Bateria 33 mm<br>Circuito 32,5 mm |
| Largura                 | Circuito 157 mm<br>Bateria 96 mm  |
| Profundidade            | Bateria 62 mm<br>Circuito 40,5 mm |
| Peso Líquido            | 0,65 kg                           |

## Ambiente

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistência A Incêndios | 850 °C                                                                             |
| Normas                  | IEC 695-2-1<br>EN 61347-2-7<br>IEC 34-50<br>IEC 50-11<br>EN 60695-2-10<br>EN 60924 |

## Unidades de Embalagem

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 4,2 cm  |
| Package 1 Width              | 8,3 cm  |
| Package 1 Length             | 26,5 cm |
| Package 1 Weight             | 650 g   |

## Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|