



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Диапазон | Masterpact |
| Краткое название устройства | XF |
| Тип устройства или его аксессуаров | Расцепитель напряжения |
| Область применения | Управление |
| Совместимость серий продукта | Masterpact MTZ1 автоматический выключатель |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|--|
| Напряжение цепи управления | 200...250 V пер. ток 50/60 Hz 200...250 V пост. ток |
| Пороговое напряжение срабатывания | 0,85...1,1 Un |
| Потребляемая мощность при удержании, ВА | 4,5 В·А |
| Подача напряжения удержания | 4,5 ВА |
| Исполнение выключателя | Выкатной |
| Время выполнения команды выключателем | 55 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ1 |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1827 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Доступно |