

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



acil durdurma basmalı düğme için işaretli yazı Ø45 - ACİL DURDURMA

ZB6Y7330

ZB6Y7330-PRO-3-M

Ana

Ürün Serisi	Harmony XB6
Aksesuar / Ayrı Parça Ürün	İşaretli yazı
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Gösterge
Aksesuar / Ayrı Parça Tipi	Yazı
Aksesuar / Ayrı Parça Kategorisi	İşaret aksesuarları
Aksesuar / Ayrı Parça Varış Yeri	Acil durdurma mantar başlığı basmalı düğmesi
İşaret	Siyah ACİL DURDURMA üzerinde sarı taban
Etiket Boyutları	Ø 45 mm
Kullanıcı Dili	İngilizce

Tamamlayıcı

Ürün Ağırlığı	0,001 kg
---------------	----------

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	0,900 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	1,000 cm
Package 2 Width	8,000 cm
Package 2 Length	5,000 cm
Package 2 Weight	12,000 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	800
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm

Package 3 Weight	1,184 kg
------------------	----------

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık

Refah performansı

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)